



MULTIMETRE ANALOGIQUE - DIGILOG 5011

MULTIMETRE ANALOGIQUE & NUMERIQUE DIGILOG 5011 - 2000 POINTS



Le multimètre – DIGILOG 5011 propose un affichage analogique et numérique des mesures.

Le multimètre est remarquable pour la mesure d'ionisation.

Cet appareil de mesure électrique est protégé par fusible.

- ✓ Voltmètre, ampèremètre, ohmmètre, fréquencemètre, capacimètre,
- ✓ Test sonore de continuité et des diodes,
- ✓ Test de transistors,
- ✓ Calibres manuels,
- ✓ Galvanomètre monté sur ressort et rubis industriel,
- ✓ Cardan à miroir antiparallèle,
- ✓ Protégé contre les chocs et les vibrations,
- ✓ Possibilité de lecture à droite ou à gauche,
- ✓ Réglage sur zéro central,
- ✓ Large domaine d'application : chauffagiste, industrie, école, installateur électricien, etc.

Affichages	Caractéristiques techniques
Affichage	Analogique et numérique
Écran	LCD ½, 2000 points
Plages de mesures	Caractéristiques techniques
Tension AC/DC	0.1 > 1000 V
Tolérance AC	± 3% pleine échelle ± 1% + 3 digit
Tolérance DC	± 2% pleine échelle ± (0.5% + 1 digit)
Calibre faible amp.	200 µA (résolution 1000 mA)
Résistance	0 > 20 MΩ
Tolérance	± 4% pleine échelle ± (1% + 5 digit)
Capacitance	10 pF > 20 µF
Tolérance	± 5% pleine échelle ± (3% + 10 digit)
Fréquence	0 > 2000 Hz
Tolérance	± 3% pleine échelle ± (2% + 3 digit)
Cat. surtension	CAT II – 600 V

Informations produits	
Degré de pollution	2
Protection élec.	IEC1010, IEC 348
Alimentation	1 x 9 V 6LR61
Dimensions	167 x 102 x 42 mm
Poids	800 g
Composition	Multimètre DIGILOG 5011 2 cordons de mesure 1 pile 9 V 1 FUSIBLE DE RECHANGE 1 Manuel d'utilisation de l'appareil 1 sacoche de transport